

MESSLER

TREPIKOJALÜLITI (Vajutamistüüpi aegviivitusega lüliti)

SN003

(hõõglambile)

SN004

(hõõg- luminofoor- ja säästulambile)

Enne lüliti paigaldamist tutvuda tähelepanelikult käesoleva instruksiooniga. **TÄHELEPANU:** Elektrilöök võib avaldada ohtu elule ja tervisele. Enne lüliti paigaldamist lülitada välja elektrivool ja veenduda selles, et süsteem ei ole voolu all. Lülitada välja vastavad kaitsmed. Seadet tohib paigaldada vastavalt kvalifitseeritud elektrik.

1)Tootekirjeldus

1. Lihtne paigaldada, ohutu ja energiasäästlik.
2. Peale nupule vajutamist töötab ühendatud valgusallikas 20 kuni 60 sekundit ning lülitab end seejärel välja automaatselt.
3. Ei ole mõeldud kasutamiseks välitingimuses.

3)Tehnilised parameetrid

1. Tööpinge : 180-250V AC (50/60HZ)
2. Valgusallikas: 15- 60W hõõglamp (MRT101-E87A)
15-500W hõõglamp (MRT101-E87B)
15-120W luminofoor, kompakt, säästulamp (MRT101-E87B)
3. Isetarbimine: <0.012W
5. Mõõdud: 86x86x35mm

4) Ühendamine

